



LIFE IS SIMPLE[®]

The Aid Company

EAT.
SLEEP.
SAVE
LIVES.

LIS2000 BOS Funkgeräte FuG10b, FuG11b und FuG13b

REXON
DEUTSCHLAND

- » eine einheitliche Geräteserie für den Einsatz bei Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben die den 2m und 4m Bereich versorgt
- » Stark im Einsatz mit 2100 mAh Li-Polymer Akkuleistung
- » kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- » optionale Tot-Mann-Funktion und digitale Sprachverschlüsselung
- » produziert und getestet nach MIL-Standard 810 C/D/E (Stoß, Vibration und Staub) und nach IP54
- » nach der aktuellsten technischen Richtlinie BOS durch das Land BW gepflegt: Stand 2011
- » umfangreiches Zubehör im Lieferumfang enthalten und optionale Artikel verfügbar
- » 10 zusätzliche Frequenzen (z.B. DLRG oder Werkfeuerwehr) programmierbar (außerhalb der TR-BOS)

» **FuG10b: 2m Gerät mit 1/5 Watt Sendeleistung**

Modell LIS2010 mit Prüfnummer nach TR-BOS: FuG 10b 08/10

» **FuG11b: 2m Gerät mit Volltastatur**

Modell LIS2011 mit Prüfnummer nach TR-BOS: FuG 11b 17/10

» **FuG13b: 4m Gerät mit 1/5 Watt Sendeleistung**

Modell LIS2013 mit Prüfnummer nach TR-BOS: FuG 13b 09/10



» alle Geräte mit Volltastatur, auch das FuG11b, einfach einmalig!



Ihr autorisierter Fachhändler:

REXON Deutschland
Life is simple GmbH & Co. KG
 Paul-Engelhard-Weg 50h
 48167 Münster
 Deutschland / Germany

T +49 (251) 2707090

F +49 (251) 27070910

E info@lifeissimple.de

W www.lifeissimple.de

LIS2000 ist die neue Produktserie von Handfunkgeräten maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der BOS. Mit dem LIS2010 FuG10b, LIS2011 FuG11b und LIS2013 FuG13b präsentiert Life is simple neue hochwertige nach der TR-BOS geprüfte Handfunkgeräte auf dem Markt. Der digitale Behördenfunk TETRA liegt nach neuesten Erkenntnissen in weiter Ferne und so investieren Sie mit LIS2000 BOS Funkgeräten in zukunftsträchtige Kommunikation. Life is simple gewährleistet volle 24 Monate Herstellergarantie mit der Option auf eine Verlängerung auf 36 Monate und Vorabaustausch - ein weiterer Pluspunkt in Sachen Zuverlässigkeit und Service! Absolut einmalig für ein FuG11b ist die Volltastatur, die man bisher nur von einem teureren FuG10b kennt. Über das Zahlenfeld lassen sich die Kanäle direkt anwählen.

Das im Lieferumfang bereits enthaltene Schnellladegerät und ein dem neuesten Stand der Technik entsprechender Lithium Polymer Akku mit einer hohen Kapazität von 2100 mAh machen die LIS2000 Serie von Life is simple äußerst attraktiv sowohl vom Preis, als auch von der Leistung. Optional ist zahlreiches weiteres Zubehör, wie KFZ Ladehalterungen und externe Mikrofone verfügbar.

Um eine sichere und einfache Bedienung auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zu gewährleisten haben die Entwickler von Life is simple eng mit den Endanwendern zusammengearbeitet. Das geringe Gewicht sowie kompakte Abmessungen machen das LIS2000 zu einem ständigen Begleiter.

Lieferumfang

- Funkgerät
- Akku mit neuester Li-Polymer Technologie und 2100 mAh
- Gürtelclip
- Antenne
- Schnellladegerät
- Bedienungsanleitung

Akku-Standzeit (5% Senden - 5% Empfang - 90% Stand-By)

2m FuG10b/11b

- 2100 mAh: 23,3 Std. bei 1 Watt (19,1 Std. bei 5 Watt bei FuG10b)
- 3000 mAh: 33,3 Std. bei 1 Watt (27,3 Std. bei 5 Watt bei FuG10b)

4m FuG13b

- 2100 mAh: 17,5 Std. bei 1 Watt (13,5 Std. bei 5 Watt)
- 3000 mAh: 25 Std. bei 1 Watt (19,3 Std. bei 5 Watt)

Technische Daten Allgemein

- Abmessung: 124,5 x 55 x 30 mm ohne Antenne mit 2100 mAh Akku
- Betriebstemperaturbereich -30° C bis +60° C
- Gewicht: 267 g (inkl. 2100 mAh Akku, Gürtelclip)

LIS2010 FuG10b / LIS2011 FuG11b

- Vielkanalmodus: Kanäle 1-92 und 101-125 gemäß TR-BOS
- Wenigkanalmodus: Maximal 117 Kanäle (programmierbar)
- Frequenzband: 2m
- Sendeleistung: FuG10b: 1/5 W - FuG11b: 1 W

LIS2013 FuG13b

- Vielkanalmodus: Kanäle 347-510 gemäß TR-BOS
- Wenigkanalmodus: Maximal 163 Kanäle (programmierbar)
- Frequenzband: 4m
- Sendeleistung: 1/5 W